

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
GO20MADN	-	SMD 3020 EPISTAR	0,5W	220-240V AC	-	-	-	-	-	-	-	0,39 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Emergency light fitting equipped with SMD 3020 LEDs, for surface mounting on the wall or on the ceiling, with ARROW DOWN pictogram, new model. Emergency run time 2hours, maintained operating mode.

RO - Corp de iluminat de siguranță echipat cu LED-uri SMD 3020, pentru montaj aparent pe perete sau tavan, cu pictogramă SĂGEATĂ ÎN JOS, model nou. Autonomie de funcționare de 2 ore, regim de funcționare permanent.

IT - Apparecchio per illuminazione di sicurezza equipaggiato con LED SMD 3020, installazione a parete o a soffitto, compreso di pittogramma FRECCIA GIÙ, modello nuovo. Autonomia di funzionamento 2 ore, versione permanente.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of white ABS plastic.

RO - Carcasă din plastic tip ABS, de culoare albă.

IT - Corpo in ABS colore bianco.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Diffuser of transparent acryl with screen printed ARROW DOWN pictogram, engraved by copying graphics.

RO - Dispensor din acril transparent cu pictograma SĂGEATĂ ÎN JOS, gravată prin pantografare.

IT - Diffusore acrilico compreso di pittogramma FRECCIA GIÙ, incisa da copiando grafica.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Block of terminals 2P (10A/250V/2,5 mm²) for the control circuit (live and neutral, unswitched from the main switch board). Two "Plug-in" connectors, one for the connection of the battery and another one for the connection of the LEDs module to the inverter plate. Ni-Cd batteries pack, 3,6V, 0,3 Ah, recharge time 48h. On/off button to protect the battery at the complete discharge during the transportation and storage. Test button and red color LED to indicate the presence of the power supply voltage during the operation. Protections against overcharge of the battery.

RO - Clemă de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm²) pentru circuitul martor (fază și nulul de lucru, neîntrerupt din tabloul principal). Doi conectori "plug-in", unul pentru conectarea acumulatorului, iar celălalt pentru conectarea modulului cu LED-uri la placa cu invertorul. Baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 0,3 Ah, cu timp de încărcare de 48h. Buton de pornit/oprit pentru protejarea la descărcarea completă a acumulatorilor în timpul transportului și depozitării. Buton de test și LED de culoare roșie pentru indicarea prezenței tensiunii în funcționare. Protecții pentru supraincărcarea acumulatorilor.

IT - Morsetto di collegamento 2P (10A/250V/2,5 mm²) per il circuito di controllo (fase e neutro, senza interruzione del quadro elettrico principale). Due connettori "plug-in" uno per collegare la batteria e l'altro per collegare il modulo a LED alla piastra dell'invertitore. Batteria Ni-Cd, 3,6V, 0,3 Ah, tempo di ricarica 48h. Pulsante on/off per protezione contro il completo scaricamento della batteria durante il trasporto e lo stoccaggio. Pulsante test e LED rosso per verifica e segnalazione della tensione di funzionamento. Protezione per il sovraccarico della batteria.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Escape way emergency lighting in office buildings, schools, hospitals, shops, hotels, restaurants, small warehouses.

RO - Iluminat de siguranță de evacuare și marcare hidranți în clădiri de birouri, școli, spitale, magazine, hoteluri, restaurante, depozite de mici dimensiuni.

IT - Illuminazione delle vie di esodo e dell'idrante in edifici per uffici, scuole, ospedali, negozi, alberghi, ristoranti, piccoli depositi.

